

SEF-440F T3 overspenningsvern

Variant: Finvern for mont i boks T3

Art.nr: SEF-440F

El.nr: 1661494



INFORMASJON

SEF-440F er et fastmontert finvern (T3) for montering i boks, maks 16A. SEF-440F er godkjent etter NEK400 for alle nett typer og gir beskyttelse i (fase-fase) UC 275V og (fase-jord) UC 440V, noe som gir elektronikken en høy grad av beskyttelse.

PRODUKTBEKRIVELSE

For å beskytte elektronikken i utstyr som er montert i en installasjon bør det i tillegg til mellomvern (T2) monteres finvern (T3). Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere enn elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.

Der man ønsker beskytte elektronikk mot ødeleggelse bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern gir best mulig beskyttelse av elektronikk og beskytter inntil 5 meter, både til høyre og venstre fra vernets plassering på samme kurs.

Bruksområder er alle typer installasjoner som f.eks. bolig, leilighet, hytte, næringsbygg o.l. hvor man ønsker å beskytte elektronikk.

NØDVENDIG INFORMASJON

Mellomvern kl.2 skal alltid installeres i forkant av et finvern.